

Suvestinė redakcija nuo 2020-11-27 iki 2020-12-31

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [101-4777](#), i. k. 111106ANUTA0003-235

Nauja redakcija nuo 2020-04-01:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-235

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 67 straipsnio 5–11 dalimis, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20¹ straipsnio 1, 11, 12 dalimis, 21 straipsnio 1–4 dalimis ir atsižvelgdama į Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“, Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

Patvirtinti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką (pridedama).

KOMISIJS PIRMININKĖ

DIANA KORSAKAITĖ

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235
(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2018 m. gruodžio 4 d. nutarimo
Nr. O3E-436 redakcija)

ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo tvarką ir sąlygas.

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Metodika, nustato vartotojų elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų įkainius, o operatoriai apskaičiuoja vartotojų, gamintojų ir elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų paslaugos kainas (prijungimo įmokas). Elektros energiją gaminančių vartotojų prijungimo įkainiams nustatyti *mutatis mutandis* taikomos Metodikos III¹ skyriaus nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

3. Neteko galios nuo 2020-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

4. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir (ar) aiškinamos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Apraše ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS VARTOTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

5. Taryba nustato prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti, kaip investicijų į įrenginius, medžiagas ir darbus, nesusijusių su elektros tinklo tiesimu horizontalia ir vertikalia kryptimis, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su įrengtąja galia per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje. Nustatant įkainį nevertinamos kompensacijos, mokamos žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ar specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Investicijos, susijusios su elektros tinklo tiesimu vertikalia kryptimi (linijų, skirtų sujungti ant atramos esantį apskaitos skydą su oro linija, tiesimas ar keitimas), įvertinamos apskaičiuojant 1 kW įkainį tik tais atvejais, kai vartotojų grupei nėra nustatomas įkainis už tiesiamą tinklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

6. Taryba nustato prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusių su elektros tinklo tiesimu horizontalia ir vertikalia kryptimis, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su nutiesto elektros tinklo trumpiausiu geometriniu atstumu per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje. Nustatant įkainį nevertinamos

kompensacijos, mokamos žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ar specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

7. Taryba nustato projekto parengimo įkainį kaip investicijų, susijusių su elektros tinklų projektų parengimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su parengtų projektų skaičiumi per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

8. Taryba nustato maksimalią projektavimo kainą, kaip investicijų, susijusių su elektros tinklų projektų parengimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su parengtų projektų skaičiumi per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

9. Taryba, nustatydamą prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti, prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti bei projektavimo įkainį, diferencijuoja kiekvieną įkainį pagal vartotojų grupes:

9.1. I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminę leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastatų, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai. Vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimas atitinka I vartotojų grupės sąlygas, priskiriami II grupės vartotojams, jei tokie vartotojai turimą elektros įrenginių leistiną naudoti galią pageidauja didinti praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo);

9.2. II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminę leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus Metodikos 9.1 papunktyje nurodytus vartotojus);

9.3. III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminę leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. papunktis taikomas vartotojams, pasirašiusiems sutartis dėl elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo ir leistinosios naudoti galios padidinimo nuo 2020 m. balandžio 1 d

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

10. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka sudarant prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, Metodikos 23, 24 punktuose nustatytais atvejais prijungiantis operatorius prijungimo įmoką apskaičiuoja pagal operatoriaus patirtas faktines išlaidas, o Metodikos 16 punkte nustatytais atvejais – vadovaudamasis Tarybos šios Metodikos nustatyta tvarka nustatytais prijungimo įkainiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

11. Buitiniams vartotojams, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus, pagal skirtingas vartotojų grupes apskaičiuojami įkainiai, atitinkantys 20 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų, ir maksimali kompensuotina projektavimo kaina, atitinkanti 80 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų atitinkamos grupės vartotojų projektams parengti.

Kitiems vartotojams, išskyrus buitinius ir pažeidžiamus vartotojus bei vartotojus, kurių elektros įrenginiai pirmą kartą prijungiami prie skirstomųjų tinklų su ne mažesne kaip 1 MW leistinaja naudoti galia arba kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie su skirstomųjų tinklų operatoriumi yra sudarę sutartį dėl įsipareigojimo 10 metų nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties įsigaliojimo momento nemažinti leistinosios naudoti galios – apskaičiuojami įkainiai, atitinkantys 40 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų, ir maksimali kompensuotina projektavimo kaina, atitinkanti 60 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų atitinkamos grupės vartotojų projektams parengti.

12. Elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką) prijungiantis operatorius apskaičiuoja vadovaudamasis Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais ir formule:

$$S = m_p \times P + m_L \times L + m_{\text{projekt}} \quad (1)$$

čia:

S – elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kaina (prijungimo įmoka), Eur;

m_p – Tarybos nustatytas prijungimo įkainis 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Eur/kW;

P – vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistinoji naudoti galia, kW. P reikšmė nustatoma atsižvelgiant į Taisyklių 31, 32 lentelėse nurodytos leistinosios naudoti galios verčių intervalus. Kai vartotojo pasirinkta leistinoji naudoti galia patenka į Taisyklių 31, 32 lentelėse nurodytos leistinosios naudoti galios verčių intervalą, P reikšmė nustatoma kaip atitinkamo intervalo didžiausia reikšmė (vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistinoji naudoti galia, atitinkanti intervalo didžiausią reikšmę), išskyrus atvejus, kai pasirinkta leistinoji naudoti galia yra lygi arba didesnė už 36 kW. Tokiu atveju (kai pasirinkta leistinoji naudoti galia yra lygi arba didesnė už 36 kW), P reikšmė atitinka vartotojo pasirinktą leistinąją naudoti galią;

m_L – Tarybos nustatytas prijungimo įkainis 1 m elektros linijos nutiesti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Eur/m;

L – tiesiamos elektros linijos (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinės ir (ar) oro linijos), užtikrinančios vartotojo įrenginių prijungimą prie tinklo, trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų geometrinių atstumų suma arba suprojektuotų perdavimo ir skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų ilgis iki prijungimo taško (L_p), kai prijungimas vykdomas Metodikos 27–28 punktuose nustatyta tvarka, m.

m_{projekt} – Tarybos atitinkamai vartotojų grupei nustatytas įkainis elektros tinklų projektui parengti, kai tokį projektą rengia prijungiantis operatorius, Eur. Prie elektros tinklų jungiant vartotojų grupę pagal vieną projektą, įkainis elektros tinklų projektui parengti proporcingai paskirstomas prijungiamiems vartotojams.

Tuo atveju, kai vartotojas jungia mažos galios (iki 1 kW) elektros įrenginius, prijungimo įmokos dalis už leistinąją naudoti galią apskaičiuojama nurodant, jog $P = 1$ kW.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-436](#), 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19682

TAR pastaba. apibrėžiamas leistinosios naudoti galios (P) apskaičiavimas, taikomi vartotojams, kurie paraiškas dėl elektros įrenginių prijungimo, elektros įrenginių leistinosios naudoti galios padidinimo ar sumažinimo bei elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos pakeitimo į žemesnę pateikė iki 2020 m. balandžio 1 d
Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

13. Prijungimo tašku laikomi atitinkamos įtampos konkretūs operatoriaus energetikos objektai (transformatorių pastotės, transformatorinės, skirstomieji punktai, elektros linijų atramos ir kt.), nuo kurių bus prijungiami plečiami ir/ar rekonstruojami tinklai (įrenginiai), būtini vartotojo elektros energijos įrenginiams prijungti.

14. Operatorius, apskaičiuodamas vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką), atsižvelgia į šias sąlygas:

14.1. jei, vartotojui pateikus paraišką dėl prijungimo prie elektros tinklų ar leistinosios naudoti galios padidinimo, nustatoma, kad dar neprijungus vartotojo elektros įrenginių ar nepadidinus įrenginių leistinosios naudoti galios tinklų operatoriaus tinklo techniniai parametrai ir persiunčiamos elektros energijos kokybė neatitinka teisės aktų reikalavimų, elektros tinklų techniniai parametrai gerinami ir tinklų rekonstrukcija atliekama tinklų operatoriaus lėšomis. Nustatant vartotojo apmokamą dalį už tiesiamą elektros tinklą vertinamas tik tų elektros linijų ar jų atkarpų trumpiausias geometrinis atstumas, kurių tiesimas ir (ar) rekonstrukcija sąlygota vartotojo įrenginių prijungimo ar leistinosios naudoti galios padidinimo;

14.2. po prijungimo darbų atlikimo pakitus nutiesto tinklo trumpiausiam geometriniam atstumui, prijungimo įmoka perskaičiuojama, jei pokytis viršija 5 m;

14.3. jei vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, kartu keisdamas leistiną naudoti galią arba nekeisdamas leistinosios naudoti galios, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja vartotojui naujai suteikiamą leistiną naudoti galią, taikydamas Metodikos 12 punkte nurodytas P reikšmės apskaičiavimo nuostatas, ir trumpiausią geometrinių atstumą nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų) geometrinių atstumų sumą, pakeitus atvadą.

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. apibrėžiamas leistinosios naudoti galios (P) apskaičiavimas, taikomi vartotojams, kurie paraiškas dėl elektros įrenginių prijungimo, elektros įrenginių leistinosios naudoti galios padidinimo ar sumažinimo bei elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos pakeitimo į žemesnę pateikė iki 2020 m. balandžio 1 d.

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

15. Jei prie elektros tinklų jungiami elektros įrenginiai, priklausantys Metodikos 9 punkte nurodytam buitiniam vartotojui, pažeidžiamam vartotojui, jų grupei ar kitam (ne buitiniam ir ne pažeidžiamam) Metodikos 9 punkte nurodytam vartotojui, ir šis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui atlygina projekto parengimo išlaidas, kurios prilyginamos Tarybos atitinkamiems metams atitinkamai vartotojų grupei patvirtintai maksimaliai kompensuotinai projektavimo kainai. Tarybos nustatytą maksimalią projektavimo kainą viršijanti projektavimo kainos dalis, kai projektavimo darbus savo lėšomis organizuoja vartotojai, laikoma vartotojo išlaidomis. Vartotojui atlygintinos projektavimo išlaidos įvertinamos apskaičiuojant galutinį prijungimo įmokos dydį arba kitu šalių sutartu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-436](#), 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19682

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

15¹. Kai prijungiantis operatorius yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą, kaip tai numatyta Aprašo 20 punkto pirmojoje pastraipoje, o buitinis vartotojas, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų, per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos neatliko jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitų elektros montavimo (rekonstravimo) darbų iki nuosavybės su

operatoriaus elektros tinklais ribos ir nepateikė operatoriui Aprašo 16¹ punkte nurodyto Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto su reikalingais dokumentais, šis buitinis vartotojas operatoriui iki šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimo kas mėnesį dengia operatoriaus įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, kurios apskaičiuojamos toliau nurodyta tvarka:

$$M = K \times k \times t + E + (K \times k - K \times k \times t \times T_i) \times G \quad (2)$$

čia:

M – buitinio vartotojo mokėtina suma, padengianti nenaudojamos energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, Eur/per metus;

K – buitinio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklo paslaugos kaina (prijungimo įmoka) be projektavimo kainos / kompensacijos įvertinimo, Eur;

k – buitinio vartotojo nepadengtų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas, kuris lygus 4;

t – skirstomųjų tinklų operatoriaus įrengtų elektros įrenginių nusidėvėjimo koeficientas; Taikomas didžiausią dalį investicijų sudarančios turto grupės (10 kV, 0,4 kV oro linijos, 10 kV, 0,4 kV kabelinės linijos) nusidėvėjimo terminas pagal Elektros energijos įmonių apskaitos ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą. Koeficientas perskaičiuojamas operatoriaus vieną kartą metuose pagal paskutinius audituotus reguliacinės veiklos ataskaitų duomenis likus mėnesiui iki jo įsigaliojimo;

E – operatoriaus naujai įrengtų tinklų eksploatavimo sąnaudos, tenkančios vienam naujam buitiniam vartotojui vidutiniam nutiesto tinklo ilgiui, Eur/per metus, kurios vertinamos pagal prijungiančio operatoriaus patvirtintų reguliuojamos veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitos duomenis, sumuojant naujų vartotojų prijungimo paslaugai tenkančias reguliuojamos veiklos sąnaudas. Koeficientas perskaičiuojamas operatoriaus vieną kartą metuose pagal paskutinius audituotus reguliacinės veiklos ataskaitų duomenis likus mėnesiui iki jo įsigaliojimo;

G – Tarybos elektros skirstomųjų tinklų operatoriui nustatyta investicijų grąžos norma mokesčio taikymo laikotarpiu;

T_i – laiko koeficientas, parodantis laikotarpį, už kurį skaičiuojamas sukauptas nusidėvėjimas investicijų grąžos skaičiavime. Koeficientas apskaičiuojamas kaip metų dalis, už kurį apskaičiuotas nusidėvėjimas. Pirmais metais grąža skaičiuojama nuo visos turto vertės, antrais metais nuo turto vertės, įvertinus pirmų metų nusidėvėjimą už laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas infrastruktūros nenaudojimo mokestis. Trečiais metais ir toliau turto vertė skaičiuojama, įvertinus praėjusių laikotarpių nusidėvėjimą.

Buitiniai vartotojai operatoriui kas mėnesį apmoka 1/12-tąją metinių operatoriaus įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudų, apskaičiuotų pagal aukščiau esančią formulę. Einamąjį mėnesį, kada atsiranda prievolė dengti nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, suma skaičiuojama proporcingai to mėnesio dienų skaičiui.

Papildyta punktu:

Nr. [03E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

16. Metodikos 9, 11–15¹ punktų nuostatos taikomos šiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. [03E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

16.1. kai vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus tinklo pirmą kartą ir jiems suteikiama leistinoji naudoti galia neviršija 500 kW (imtinai);

16.2. kai vartotojas didina prijungtų prie tinklo elektros įrenginių leistiną naudoti galią (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminę leistiną naudoti galią) ne daugiau kaip iki 500 kW (imtinai);

16.3. kai vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu:

16.3.1. keisdamas leistiną naudoti galią arba nekeisdamas leistosios naudoti galios ir tam būtina keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros liniją;

16.3.2. keisdamas leistiną naudoti galią, ir tam nereikia keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros linijos.

17. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, sumokėjus preliminarį prijungimo įmoką, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo kaina (prijungimo įmoka) yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui (išskyrus kompensacijas, mokamas žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitusus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas), archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio priežiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei), faktinei kainai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

18. Buitiniai ar pažeidžiami vartotojai, kurių elektros įrenginiai jungiami prie elektros tinklų, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 17 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą dalijasi tokia tvarka:

18.1. buitiniai ar pažeidžiami vartotojai moka 20 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

18.2. prijungiantis tinklo operatorius dengia 80 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

18.3. jei elektros įrenginius jungiantis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, prijungiantis tinklo operatorius tokiam vartotojui atlygina projekto parengimo išlaidas, kurios prilyginamos Tarybos atitinkamiems metams šiai vartotojų grupei patvirtintai maksimaliai kompensuotinai projektavimo kainai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [O3E-436](#), 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19682

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

19. Vartotojai, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistiną naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie su skirstomųjų tinklų operatoriumi yra sudarę sutartį dėl išipareigojimo 10 metų nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties įsigaliojimo momento nemažinti leistosios naudoti galios, ir prijungiantis operatoriaus atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 17 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą dalijasi tokia tvarka:

19.1. vartotojai moka 10 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

19.2. prijungiantis tinklo operatorius dengia 90 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

19.3. jei elektros įrenginius jungiantis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, prijungiantis tinklo operatorius tokiam vartotojui atlygina projekto parengimo išlaidas, kurios prilyginamos Tarybos atitinkamiems metams šiai vartotojų grupei patvirtintai maksimaliai kompensuotinai projektavimo kainai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

20. Kiti elektros įrenginius prie tinklo jungiantys vartotojai, išskyrus Metodikos 18 ir 19 punktuose nurodytus vartotojus, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 17 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą dalijasi tokia tvarka:

20.1. vartotojai moka 40 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

20.2. prijungiantis tinklo operatorius dengia 60 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

20.3. jei elektros įrenginius jungiantis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, prijungiantis tinklo operatorius tokiam vartotojui atlygina projekto parengimo išlaidas, kurios prilyginamos Tarybos atitinkamiems metams šiai vartotojų grupei patvirtintai maksimaliai kompensuotinai projektavimo kainai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [O3E-436](#), 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19682

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

21. Taryba nustato maksimalią projektavimo kainą, kaip investicijų, susijusių su elektros tinklų projektų parengimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su parengtų projektų skaičiumi per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje. Metodikos 18 punkte nurodytiems vartotojams nustatoma ir patvirtinama 80 proc. atitinkanti maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Metodikos 19 punkte nurodytiems vartotojams – 90 proc., o Metodikos 20 punkte – 60 procentų atitinkanti maksimali kompensuotina projektavimo kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

22. Jei vartotojui pateikus paraišką dėl prijungimo prie elektros tinklų ar leistinosios naudoti galios padidinimo nustatoma, kad dar neprijungus vartotojo elektros įrenginių ar nepadidinus įrenginių leistinosios naudoti galios tinklų operatoriaus tinklo techniniai parametrai ir persiunčiamos elektros energijos kokybė neatitinka teisės aktų reikalavimų, elektros tinklų techniniai parametrai gerinami ir tinklų rekonstrukcija atliekama tinklų operatoriaus lėšomis. Apskaičiuojant paslaugos kainą vartotojui vertinama tik ta faktinių darbų sąnaudų dalis, kuri buvo sąlygota vartotojo įrenginių prijungimo ar leistinosios naudoti galios padidinimo.

23. Metodikos 15¹, 17–22 punktų nuostatos taikomos šiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

23.1. kai vartotojas turimą leistinąją naudoti galią atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje keičia į aukštesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią kartu didindamas arba nedidindamas esamos leistinosios naudoti galios arba į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią kartu didindamas galią;

23.2. kai naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama prijungtų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminę leistinoji naudoti galia) yra didesnė kaip 500 kW;

23.3. kai vartotojas dėl jam priklausančio nekilnojamojo turto ar jo dalies perleidimo kitam asmeniui (naujam vartotojui) atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies, ir naujo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia ne didesnė nei atsisakytoji, nepraėjus daugiau nei 1 mėnesiui, jungiami toje pačioje vietoje kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai;

23.4. kai vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, nekeisdamas leistinosios naudoti galios, ir tam nereikia keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros linijos;

23.5. kai vartotojas pageidauja įrengti pirmos (I) ar antros (II) tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią ar skirtingų tiekimo patikimumo kategorijų leistiną naudoti galią (I ir III, II ir III, I ir II kategorijų).

24. Prijungiantis operatorius apskaičiuoja prijungimo paslaugos įmoką, lygią 100 proc. faktinės kainos, kaip nustatyta Metodikos 17 punkte, šiais atvejais:

24.1. kai vartotojas prijungia elektros įrenginius prie tinklų vienkartiniais renginiais ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiais (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), taip pat pageidauja prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius ar elektros įrenginius, esančius ne statiniuose, elektros įrenginius sklypo priežiūrai ir panašiams tikslams, taip pat statybos laikotarpiui;

24.2. kai vartotojas ar kitas asmuo pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių;

24.3. kai vartotojo elektros įrenginiai jungiami tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklo;

24.4. kai vartotojo šilumos siurbliui, atitinkančiam Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įrengiamas atskiras elektros energijos apskaitos prietaisas;

24.5. kai nebuitinis vartotojas, išskyrus Metodikos 19 punkte nurodytus vartotojus, turimą elektros įrenginių leistiną naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią praėjus daugiau nei 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo).

25. Vartotojas turi teisę savo lėšomis įrengti jo elektros įrenginiams prijungti reikalingus energetikos įrenginius, priklausysiančius tinklų operatoriui, ir organizuoti jų įrengimo darbus, kai:

25.1. prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW ir elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus ir toks įrenginių įrengimas yra suderintas su skirstomųjų tinklų operatoriumi Energetikos ministerijos nustatyta tvarka;

25.2. prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 10 MW ir elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklo reikia pastatyti naujus elektros perdavimo tinklus ir toks perdavimo tinklų įrengimas yra suderintas su perdavimo sistemos operatoriumi Energetikos ministerijos nustatyta tvarka.

26. Kai elektros energijos vartotojas jungia įrenginius prie skirstomojo tinklo ir šio vartotojo įrenginiams prijungti skirstomojo ir (ar) perdavimo tinklų operatoriams būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus skirstomajame tinkle (110-35/10 kV transformatorių pastotės, 10 kV skirstomieji punktai) ir (ar) perdavimo tinkle (330-110 kV transformatorių pastotės, 330-110 kV elektros linijos), prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų jungiantis vartotojas ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys vartotojai sumoka skirstomojo tinklo operatoriui už skirstomųjų tinklų ir (ar) perdavimo tinklų plėtrą ar atnaujinimą.

Vartotojas už šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytų objektų įrengimą sumoka operatoriui pagal operatoriaus apskaičiuotą 1 kW tinklo plėtros kainą, o už likusių objektų (objektų, nenurodytų šio punkto pirmoje pastraipoje), reikalingų vartotojo elektros įrenginiams prijungimą prie skirstomųjų tinklų, sumoka taikant Metodikos 27 punkte nurodytą formulę. Operatorius apskaičiuoja 1 kW tinklo plėtros kainą, elektros energetikos objektų įrengimo kainą dalijant iš

šiam punkte nurodytų elektros įrenginių pralaidumo. Šiuo atveju prijungimo įmokos dalis už minėtos infrastruktūros plėtrą apskaičiuojama pagal formulę:

$$I = D \times P \times K \quad (3)$$

čia:

I – elektros energijos vartotojo ar gamintojo už tinklo plėtrą papildomai mokama įrenginių prijungimo prie tinklo įmoka, Eur;

D – 1 kW tinklo plėtos (statybos, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų) viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 17 punkte nurodytų išlaidų kaina, Eur;

P – vartotojui ar gamintojui suteikiama leistinoji naudoti ir (ar) generuoti galia, kW. P reikšmė nustatoma pagal Metodikos 12 punkte nurodytas P reikšmės apskaičiavimo nuostatas;

K – vartotojų ar gamintojų apmokamos prijungimo įmokos, nurodytos Metodikos 11, 18.1 arba 20.1, arba 38 punktuose, dydis

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. apibrėžiamas leistinosios naudoti galios (P) apskaičiavimas, taikomi vartotojams, kurie paraiškas dėl elektros įrenginių prijungimo, elektros įrenginių leistinosios naudoti galios padidinimo ar sumažinimo bei elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos pakeitimo į žemesnę pateikė iki 2020 m. balandžio 1 d

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

27. Apskaičiuojant įmoką už perdavimo tinklų ir skirstomųjų tinklų plėtrą ar atnaujinimą, įvertinama, ar vartotojų prijungimas vykdomas bendros vartotojų grupės principu, ar bendra vartotojų grupė nėra suformuota ir atliekamas potencialių vartotojų skaičiaus įvertinimas.

Tuo atveju, kai paraiškas prijungti elektros įrenginius prie elektros tinklų pateikė grupė vartotojų, kurių nekilnojamasis turtas bus (yra) registruotas esamuose ir formuojamuose kvartaluose (kvartalas suprantamas kaip teritorija, kurioje numatomas individualių namų masyvas ar mišrios paskirties pastatai ir kurioje parengtas žemėtvarkos ar detalusis planas bei suformuoti sklypai, taip pat teritorija, kurioje numatomas daugiabučių gyvenamųjų namų masyvas), esamuose ir statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, sodų ir garažų bendrijose, prijungimas vykdomas pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas (tą patį techninį sprendimą), vieną projektą ir vieną sutartį (arba kelias sutartis, kurių vykdymas susietas tarpusavyje). Prijungimo procesui pradėti, be kita ko, būtinas visų grupės vartotojų paraiškų ir statybą leidžiančių dokumentų (kai jis privalomas pagal teisės aktus) pateikimas.

Tuo atveju, kai nėra suformuota bendra vartotojų grupė ir paraišką dėl elektros įrenginių prijungimo vartotojas (-ai) pateikė analogiškais atvejais kaip aukščiau įvardyta, operatorius pagal Metodikos 29 punkte nustatytus kriterijus įvertina potencialių vartotojų skaičių ir prijungimas vykdomas pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas (tą patį techninį sprendimą), vieną projektą, bet atskiras sutartis. Prijungimo procesui pradėti būtinas tuo metu jungiamų vartotojų paraiškų ir statybą leidžiančių dokumentų (kai jis privalomas pagal teisės aktus) pateikimas, potencialių vartotojų paraiškų ir statybą leidžiančių dokumentų (kai jis privalomas pagal teisės aktus) pateikimas gali būti vykdomas Metodikos 30 punkte nurodytu 5 metų laikotarpiu.

Prijungimo įmoka šiame punkte aprašytais atvejais apskaičiuojama tokia tvarka:

Bendros vartotojų grupės ar kvartalo metražo dedamoji apskaičiuojama įvertinant suprojektuotų 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų suminį ilgį bei bendros vartotojų grupės atveju padalinant šį ilgį iš prijungiamų subjektų skaičiaus, o kvartalo atveju padalinant šį ilgį iš prijungiamų ir potencialių subjektų (vartotojų ar gamintojų, kaip jie apibrėžti Metodikos 29 punkte) skaičiaus pagal formulę:

$$L_p = \frac{L_{\text{sum}}}{n} \quad (4)$$

čia:

L_p – metrų skaičius, tenkantis jungiamam ar potencialiam vartotojui, ar gamintojui, m;

L_{sum} – suprojektuotų 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų suminis ilgis, m;

n – prijungiamų ar prijungiamų ir potencialių subjektų (vartotojų ar gamintojų) skaičius, vnt.

Prijungimo įmokos daliai apskaičiuoti operatorius naudoja Metodikos 12 punkte esančią formulę ir šiame punkte numatyta tvarka apskaičiuotą metražą.

Visiems Metodikos 27 punkte nurodytiems vartotojams taikomos vienodos prijungimo įmokų apskaičiavimo sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

28. Kai elektros įrenginius prie tinklo jungia kitas nei Metodikos 27 punkte nurodytas vartotojas (ne kvartalo, ne daugiabučio namo, ar ne bendros grupės vartotojas), operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką pagal Metodikos 12, 18–20, 38 punktus (priklausomai ar jungiami vartotojų elektros įrenginiai su leistinąja naudoti galia iki 500 kW, virš 500 kW, ar gamintojo elektros įrenginiai), įvertina, ar yra kitų potencialių vartotojų ar gamintojų, kurie elektros įrenginius galėtų jungti prie tos pačios įrengiamos elektros infrastruktūros, kuri būtų naudojama bendrai. Nustačius, kad potencialių vartotojų ar gamintojų yra, prijungiamam vartotojui ir kitiems vėliau elektros įrenginius jungiantiems vartotojams ar gamintojams tenkantis elektros tinklo metrų skaičius nustatomas pagal Metodikos 27 punkte pateiktą formulę.

Nesant potencialių vartotojų ar gamintojų, tiesiamo ar rekonstruojamo elektros tinklo metražas (trumpiausias geometrinis atstumas arba faktinis ilgis) priskiriamas prijungiamam vartotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

29. Vartotojas laikomas potencialiu vartotoju, esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

29.1. kai vartotojas yra pateikęs paraišką dėl elektros įrenginių prijungimo;

29.2. kai naujo kvartalo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu ar atskiro ne kvartalo vartotojo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu vartotojas yra gavęs statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, ir tinklų operatorius turi tai patvirtinančio dokumento kopiją;

29.3. kai naujo kvartalo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu ar atskiro ne kvartalo vartotojo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu vartotojas yra parengęs supaprastintą statybos projektą ir tinklų operatorius turi tai patvirtinančio dokumento kopiją;

29.4. kai naujo kvartalo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu ar atskiro ne kvartalo vartotojo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu vartotojas yra užbaigęs objekto statybą statybos užbaigimo deklaracija, ją nustatyta tvarka patvirtinęs ir tinklų operatorius turi tai patvirtinančio dokumento kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

30. Metodikos 27–28 punktai taikomi būsimiems (potencialiems) vartotojams ir (ar) gamintojams, kurie elektros įrenginius įrengia per 5 metus nuo operatorių elektros tinklų plėtros darbų užbaigimo.

31. Vartotojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie elektros tinklo, moka 0 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis tinklo operatorius moka 100

proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), kai vartotojų elektros energijos įrenginiai prijungiami pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

32. Tuo atveju, kai buitinis vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros skirstomųjų tinklų taikant Metodikos 11 arba 18 punkte nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo elektros įrenginių prijungimo momento pradeda vartoti šiais įrenginiais patiektą elektros energiją savo ar kitų asmenų ūkinės komercinės ar profesinės veiklos reikmėms tenkinti, toks vartotojas nelaikomas buitiniu vartotoju ir, skirstomųjų tinklų operatoriui pareikalavus, privalo apmokėti likusią sąnaudų dalį, apskaičiuojamą Metodikos 11 arba 20 punkte nustatyta tvarka.

33. Tuo atveju, kai vartotojas turimą elektros įrenginių leistiną naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo), vartotojo mokėtina prijungimo paslaugos įmoka apskaičiuojama pagal formulę:

$$M = \left(\frac{B \times R}{P_{1;2;3kat}} \times S \right) \times P_{maž1;2;3} \quad (5)$$

čia:

M – vartotojo mokėtina suma už leistinosios naudoti galios sumažinimą, atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje;

B – vartotojo sumokėta prijungimo įmoka už leistinosios naudoti galios ir tiekimo patikimumo kategorijos įrengimą, Eur;

R – vartotojo nepadengtų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 2,5;

$P_{1;2;3kat}$ – esama vartotojo suteiktų leistinųjų naudoti galių (kW) pagal suteiktas kategorijas suma, kW. I, II kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2;

S – faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 0,6;

$P_{maž1;2;3}$ – vartotojo pageidaujama mažinti leistinųjų naudoti galių, pagal atskiras kategorijas, suma, kW. I, II kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2. Kai keičiama I, II tiekimo patikimumo kategorijos leistinoji naudoti galia į atitinkamą III tiekimo patikimumo kategorijos lestiną naudoti galią arba mažinama III tiekimo patikimumo kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 1. P reikšmė nustatoma pagal Metodikos 12 punkte nurodytas P reikšmės apskaičiavimo nuostatas.

Šis punktas netaikomas buitiniams vartotojams ir asmenims nurodytiems Metodikos 19 ir 24 punktuose.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. apibrėžiamas leistinosios naudoti galios (P) apskaičiavimas, taikomi vartotojams, kurie paraiškas dėl elektros įrenginių prijungimo, elektros įrenginių leistinosios naudoti galios padidinimo ar sumažinimo bei elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos pakeitimo į žemesnę pateikė iki 2020 m. balandžio 1 d

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

34. Kai leistinoji naudoti galia mažinama arba keičiama žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos galia kelis kartus iš eilės (t. y. pakartotinai), prieš tai padidinus lestiną naudoti galią, vartotojo mokėtina įmoka apskaičiuojama tokia tvarka:

34.1. jei pakartotinai mažinama galia pagal atskiras kategorijas (kW) mažesnė (arba lygi) už padidintos galios likutį, likusį po pirmojo galios mažinimo, įmoka už pakartotiną galios mažinimą nepraėjus 3 metams nuo galios padidinimo apskaičiuojama pagal Metodikos 33 punkte nurodytą formulę;

34.2. jei pakartotinai mažinama galia pagal atskiras kategorijas (kW) didesnė (arba lygi) už padidintos galios likutį, likusį po pirmojo galios mažinimo, įmoka už pakartotiną galios mažinimą

nepraėjus 3 metams nuo galios padidrinimo apskaičiuojama galios padidrinimo likučiui taikant Metodikos 33 punkte nurodytą formulę, o likusiai mažinamai galiai Metodikos 24.5 papunktyje nurodytą tvarką.

35. Tuo atveju, kai vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros skirstomųjų tinklų taikant Metodikos 19 punkte nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką, mažina leistiną naudoti galią ir (ar) keičia elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę nepraėjus 10 metų nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, vartotojo mokėtina prijungimo paslaugos įmoka apskaičiuojama pagal formulę:

$$M = \left(\frac{B \times R}{P_{1;2;3kat}} \times S \right) \times P_{maži;2;3} \quad (6)$$

čia:

M – vartotojo mokėtina suma už leistosios naudoti galios sumažinimą, atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje;

B – vartotojo sumokėta prijungimo įmoka už leistosios naudoti galios ir tiekimo patikimumo kategorijos įrengimą, Eur;

R – vartotojo nepadengtų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 10;

$P_{1;2;3kat}$ – esama vartotojo suteiktų leistinių naudoti galių (kW) pagal suteiktas kategorijas suma, kW. I, II kategorijos lestinioji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2;

S – faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 0,9;

$P_{maži;2;3}$ – vartotojo pageidaujama mažinti leistinių naudoti galių, pagal atskiras kategorijas, suma, kW. I, II kategorijos lestinioji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2. Kai keičiama I, II tiekimo patikimumo kategorijos lestinioji naudoti galia į atitinkamą III tiekimo patikimumo kategorijos lestiną naudoti galią arba mažinama III tiekimo patikimumo kategorijos lestinioji naudoti galia dauginama iš koeficiento 1. P reikšmė nustatoma pagal Metodikos 12 punkte nurodytas P reikšmės apskaičiavimo nuostatas.

Šis punktas netaikomas buitiniams vartotojams ir asmenims nurodytiems Metodikos 20, 24 punktuose.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. apibrėžiamas leistosios naudoti galios (P) apskaičiavimas, taikomi vartotojams, kurie paraiškas dėl elektros įrenginių prijungimo, elektros įrenginių leistosios naudoti galios padidrinimo ar sumažinimo bei elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos pakeitimo į žemesnę pateikė iki 2020 m. balandžio 1 d.

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

III SKYRIUS GAMINTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

36. Elektros energijos gamintojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti.

37. Elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie tinklo kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su gamintojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio priežiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei), faktinei kainai (prijungimo įmokai).

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

38. Gamintojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie tinklo, moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos).

39. Kai gamintojas elektros energijos įrenginius pageidauja prijungti prie skirstomojo tinklo ir šio gamintojo elektros energijos įrenginiams prijungti yra būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius jungiantis gamintojas operatoriams moka 100 proc. faktinės prijungimo prie skirstomojo tinklo ir prie perdavimo tinklo kainos (prijungimo įmokos).

40. Kai gamintojas sudaro sutartį su operatoriumi dėl operatoriui priklausančių energetikos objektų (elektros tinklų ir įrenginių) perkėlimo ar rekonstravimo, kai energetikos objektai kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, tokių sutarčių ar susitarimų atžvilgiu yra taikomos Metodikos 37–39 punktuose išdėstytos nuostatos.

41. Kai prie elektros tinklo jungiamas gamintojas, operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką pagal Metodikos 39 punktą, įvertina, ar yra kitų potencialių vartotojų ar gamintojų, kurie elektros įrenginius galėtų jungti prie tos pačios įrengiamos elektros infrastruktūros, kuri būtų naudojama bendrai. Nustačius, kad potencialių vartotojų ar gamintojų yra, prijungiamam gamintojui ir kitiems vėliau elektros įrenginius jungiantiems vartotojams ar gamintojams tenkantis elektros tinklo metrų skaičius nustatomas pagal potencialių prisijungiančių asmenų skaičių kaip tai numatyta Metodikos 27.2 papunktyje.

42. *Neteko galios nuo 2020-04-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

III¹ SKYRIUS

GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

42¹. Elektros energiją gaminantiems vartotojams ar asmenims, siekiantiems tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įmoka apskaičiuojama toliau nurodyta tvarka:

42¹.1. kai prijungiami elektros vartojimo ir gamybos įrenginiai, buitiniai vartotojai, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus, moka pagal Tarybos atitinkamiems metams apskaičiuotus ir patvirtintus įkainius, atitinkančius 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų, o kiti vartotojai – 40 procentų, kaip tai numatyta Metodikos 11 punkte;

42¹.2. kai prijungiami elektros gamybos įrenginiai, o elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktinių sąnaudų, apibrėžtų Metodikos 17 punkte;

42¹.3. kai prijungiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kurių prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktinių sąnaudų, apibrėžtų Metodikos 17 punkte.

42². Kai gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju, jungia įrenginius prie skirstomojo tinklo ir jo įrenginiams prijungti būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus skirstomajame tinkle (110-35/10 kV transformatorių pastotės, 10 kV skirstomieji punktai, 10/0,4 kV transformatorinės ir joms prijungti 10 kV elektros linijos, 0,4 kV linijos) ir (ar) perdavimo tinkle (330-110 kV transformatorių pastotės, 330-110 kV elektros linijos), prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų

rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų jungiantis gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju, ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys minėti asmenys už skirstomųjų tinklų ir (ar) perdavimo tinklų plėtrą ar atnaujinimą moka pagal Metodikos 26–30 punktuose nustatytą tvarką, tačiau negali būti jungiami į bendrą grupę su vartotojais. Plėtros kainos dydis apskaičiuojamas atitinkamai pagal Metodikos 42¹ punkte nurodytus procentinius dydžius.

Papildyta skyriumi:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

IV SKYRIUS

GAMINTOJŲ, NAUDOJANČIŲ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

43. Elektros energijos gamintojui, naudojančiam atsinaujinančius energijos išteklius, ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti.

44. Elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo paslaugos prie tinklų kaina (prijungimo įmoka) nustatoma pagal rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklų, atliktų rangos darbų ir sunaudotų medžiagų faktinę kainą (prijungimo įmoką).

45. Elektros energijos gamintojas, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius, kurio elektros įrenginiai jungiami prie tinklo, moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos). Ši nuostata netaikoma, kai elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus atlieka pats.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

46. Išlaidas, patiriamas dėl gamintojo pasirinkto kito, nei operatorius nustatė prijungimo sąlygose, prijungimo taško, apmoka gamintojas, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius. Tinklo plėtros, optimizavimo ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudas gamintojas kompensuoja operatoriui. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

47. *Neteko galios nuo 2020-04-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU VARTOTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMU

48. Skirstomųjų tinklų operatorius kiekvienų einamųjų metų III ketvirčiui pasibaigus per 30 kalendorinių dienų pagal Metodikos priede nurodytą formą teikia Tarybai ataskaitą už einamųjų metų tris ketvirčius ir praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir detalų rangovų darbų, skirtų leistinajai naudoti galiai įrengti ir elektros tinklui nutiesti, kainų per paskutinių dvejų metų atitinkamus laikotarpius palyginimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

49. Taryba ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 d. apskaičiuoja, tvirtina ir savo interneto tinklalapyje skelbia ateinančių metų vartotojų įrenginių prijungimo įkainius ir maksimalias projektavimo kainas arba motyvuotu sprendimu, grindžiamu įstatymų nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimu, pratęsia Tarybos patvirtintų ir galiojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalių projektavimo kainų galiojimo laikotarpį, bet ne ilgesniam 3 mėnesių laikotarpiui. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pratęsto laikotarpio pabaigos, Taryba apskaičiuoja, tvirtina ir savo interneto tinklalapyje paskelbia naujus vartotojų įrenginių prijungimo įkainius ir (ar) maksimalias projektavimo kainas einamiesiems metams. Prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartims taikomi sutarties pasirašymo dieną galiojantys Tarybos patvirtinti prijungimo įkainiai. Tarybai patvirtinus naujus prijungimo įkainius, jie taikomi pasirašant prijungimo paslaugos sutartis tik po naujų prijungimo įkainių įsigaliojimo dienos.

Tarybos patvirtinti vartotojų įrenginių prijungimo įkainiai ir (ar) maksimalios projektavimo kainos gali būti koreguojami dėl įstatymų nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

Nr. [O3E-1252](#), 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25279

50. Jeigu dėl duomenų trūkumo ar per mažos imties skirstomųjų tinklų operatoriui nėra apskaičiuoti ir patvirtinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo įkainiai ir maksimali projektavimo kaina atitinkamiems metams, operatorius prijungimo įmoką vartotojui apskaičiuoja pagal Metodikos 18 ar 20 punktuose nustatytą tvarką ir taiko didžiausią rinkos dalį užimančio operatoriaus atitinkamai vartotojų grupei nustatytą maksimalią projektavimo kainą, jei projektą savo lėšomis rengia prijungiamas vartotojas.

51. Operatorius privalo prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartyje skaidriai nurodyti vartotojo įrenginių prijungimo įmokos apskaičiavimo būdą (prijungimo įmoką) ir vartotojui tenkančią prijungimo įmokos dalį.

52. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 17 punkte nurodytu atveju prijungiamo elektros energijos vartotojo prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam vartotojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU GAMINTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMU

53. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 36 punkte nurodytu atveju elektros įrenginius jungiančio elektros energijos gamintojo prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU GAMINTOJŲ, NAUDOJANČIŲ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMU

54. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 43 punkte nurodytu atveju elektros įrenginius jungiančio elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energetikos išteklius, prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.

55. Operatorius teikia informaciją Tarybai ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų administratoriui Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo

metodikos patvirtinimo“ ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.

rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Taryba turi teisę Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš energetikos įmonių ar asmenų, kurių vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su energetikos veikla, bei valstybės institucijų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus prijungimo įkainiams apskaičiuoti ir nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

57. Asmenys, pažeidę šios Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

58. Tarybos veiksmai arba neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

Priedo pakeitimai:

Nr. [O3E-436](#), 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19682

Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos priedas

NAUJŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ATASKAITA
UŽ 20..... M. IV KETV. IR 20..... M. I-III KETV.

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas		V., pavardė	
Kodas		Pareigos	
Buveinės adresas		Telefonas	
Telefonas		Faksas	
Faksas		El. paštas	
Tinklapis			
El. paštas			

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius, info@vert.lt

(sudarymo data)

[illegible]

Vartotojai, kurių naujai prijungiamas ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW	Buitinis												
	Nebuitinis												
Vartotojai, kurių naujai prijungiamas ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW	Nebuitinis												
	Buitinis												
Iš viso:	Nebuitinis												
Iš viso:	Buitinis												

Tvirtinu:

pareigos

parašas

vardas, pavardė

* Kartu su ataskaita teikiamas rangovų darbų, skirtų leistinajai naudoti galiai įrengti ir elektros tinklui nutiesti, projektui parengti, kainų per paskutinių dvejų metų atitinkamus laikotarpius palyginimas.

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-139](#), 2013-04-29, Žin., 2013, Nr. 46-2315 (2013-05-07), i. k. 113106ANUTA0003-139

Nr. [03-341](#), 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4637 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA0003-341

Nr. [03-819](#), 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13255

Nr. [03E-436](#), 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19682

Nr. [03E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [03-248](#), 2012-09-14, Žin., 2012, Nr. 108-5510 (2012-09-19), i. k. 112106ANUTA0003-248

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 03-235 "Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-139](#), 2013-04-29, Žin., 2013, Nr. 46-2315 (2013-05-07), i. k. 113106ANUTA0003-139

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 "Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-341](#), 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4637 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA0003-341

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 "Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-819](#), 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13255

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-436](#), 2015-07-17, paskelbta TAR 2015-07-20, i. k. 2015-11471

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3E-436](#), 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19682

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. [O3E-261](#), 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06713

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. [O3E-1252](#), 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25279

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

