

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL REIKALAVIMŲ LOŠIMŲ ĮRENGINIAMS BEI LOŠIMŲ STALAMS
PATVIRTINIMO**

2012 m. kovo 21 d. Nr. DI-31
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. [43-1495](#); 2011, Nr. [119-5611](#)) 29 straipsnio 7 punktu, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1K-062 (Žin., 2012, Nr. [24-1106](#)), 10.11 punktu:

1. T v i r t i n u Reikalavimus lošimų įrenginiams bei lošimų stalams (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. [88-3119](#));

2.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. N-10 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ keitimo ir papildymo“ (Žin., 2002, Nr. [32-1238](#));

2.3. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimą Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3739);

2.4. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. N-73 „Dėl reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams, patvirtintų Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. [125-5710](#));

2.5. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2003 m. rugpjūčio 1 d. nutarimą Nr. N-112 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. [79-3635](#));

2.6. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2003 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. N-233 „Dėl valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. [110-4928](#));

2.7. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. N-84 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. [38-1269](#));

2.8. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. N-

349 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. [184-6835](#));

2.9. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2005 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. N-58 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. [48-1621](#));

2.10. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. N-240 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. [125-4788](#));

2.11. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. N-257 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. N-39 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 9 „Dėl Reikalavimų lošimų automatams ir kitiems lošimų įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. [113-4335](#)).

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS KONTROLĖS IR
REGISTRO SKYRIAUS VEDĖJAS,
ATLIEKANTIS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

DANIELIUS STAŠYS

REIKALAVIMAI LOŠIMŲ ĮRENGINIAMS BEI LOŠIMŲ STALAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reikalavimai lošimų įrenginiams bei lošimų stalams (toliau – reikalavimai) nustato bendruosius ir techninius reikalavimus lošimų įrenginiams bei lošimų stalams, eksploatuojamiems Lietuvos Respublikoje. Šie reikalavimai netaikomi kortų bei kauliukų lošimo stalams, kurie naudojami mokymo tikslams. Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme.

2. Kitos šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. **Aparatinė įranga** – automato fizinė įranga: vidiniai ir išoriniai įtaisai bei įrenginiai, jų ryšio priemonės, aparatūros mazgai.

2.2. **Žetonų tiekiklis** – įrenginys, skirtas žetonams (metaliniais pinigams), kuriais lošiama, kaupti, turintis automatinį žetonus (metalinius pinigus) išduodantį mechanizmą, suveikiantį paspaudus žetonų (metalinų pinigų) išdavimo mygtuką.

2.3. **Žetonų perteklio surinktuvas** – talpa užrakinamoje automato dalyje arba jo dėžėje, naudojama žetonų (metalinų pinigų) pertekliui surinkti, tačiau nenaudojama išmokėjimams.

2.4. **Žetonų lovelis** – latakas lošimo automato priekyje, į kurį automatas meta žetonus (metalinius pinigus), kad juos galėtų pasiimti lošėjas.

2.5. **Žetonų tikrintuvas** – įrenginys, kuris nustato į automatą įmestų žetonų (metalinų pinigų) tinkamumą.

2.6. **Pastovioji atmintinė (ROM)** – netrinioji puslaidininkinė, magnetinė, optinė ar kitokia atmintinė nemodifikuojamiems duomenims ir komandoms laikyti. Pastoviojoje atmintinėje turi būti panaikinta fizinė galimybė perrašyti, atnaujinti ir kitaip modifikuoti joje saugomą informaciją, kai ši atmintinė įrengta lošimo įrenginyje.

2.7. **Įrašomoji netrinioji atmintinė** – atmintinė, skirta ilgalaikiam duomenų saugojimui be papildomo maitinimo šaltinio.

2.8. **Operatyvioji atmintinė (RAM)** – automato centrinio procesoriaus ar kito įtaiso sparčiosios tiesioginės kreipties puslaidininkinė trinioji ir paprastai trinioji atmintinė duomenims operatyviai įrašyti ir skaityti.

2.9. **Atsitiktinių skaičių generatorius (RNG)** – programa, generuojanti tariamai atsitiktinių skaičių seką pagal tam tikrą pasiskirstymo dėsnį.

2.10. **Programinė įranga** – programos ar duomenys, naudojami valdyti automatą.

2.11. **Klaidos būseną** – automato būseną, atsirandanti dėl aparatinės ar programinės įrangos trikties arba bandymo sukčiauti; esant šiai būsenai, tolesnis lošimas negalimas, kol triktis nepašalinama.

2.12. **Ciklinė perteklinė kontrolė (CRC)** – duomenų bloko automatinė kontrolė naudojant ciklinį perteklinį kodą klaidoms išvengti. Šis metodas naudojamas atmintinėse įrašytiems duomenims tikrinti.

2.13. **Automato lošimas** – užbaigtas vienas automato veikimo ciklas, kurio pradžia yra automato įjungimas lošti (klavišo paspaudimas), o pabaiga – lošimo rezultato pateikimas.

2.14. **Kreditas** – sąlyginis lošimo kainos vienetas, suteikiamas lošėjui pradėdant lošimą.

2.15. **Statoma suma** – įmokos už dalyvavimą lošime dydis, kurią lošėjas sumoka prieš pradėdamas kiekvieną lošimą, įskaitant lošėjo laimėtų, bet iš automato neatsiimtų laimėjimų dydžius.

2.16. **Atsitiktinė atranka** – veiksmas, kuriuo lošimo rezultatas gaunamas nepriklausomai nuo ankstesnio lošimo rezultato.

2.17. **Atsitiktinis lošimo rezultatas** – atsitiktinės atrankos būdu gautas lošimo rezultatas.

2.18. **Statistinis testas** – testas, naudojamas tikrinti skaičių sekų atsitiktinumą, įskaitant atsitiktinių skaičių generatoriaus skaičių sekas.

2.19. **Procentinė laimėjimų fondo dalis** – procentais išreikšta laimėtų kreditų dalis, palyginti su dalimi kreditų, kuriais buvo lošta per lošimų skaičių, ne mažesnę kaip visų galimų lošime dalyvaujančių simbolių kombinacijų skaičius.

2.20. **Informacijos perdavimo protokolas** – taisyklių bei susitarimų rinkinys, apibrėžiantis informacijos mainų būdą tarp automato įrenginių.

2.21. **Pusiausvirumas** – disko savybė išlaikyti ramybės būseną sustabdžius jį bet kurioje padėtyje.

2.22. **Radialinis mušimas** – disko išorinio paviršiaus didžiausio ir mažiausio atstumų nuo sukimosi ašies skirtumas.

2.23. **Ašinis mušimas** – disko plokštumos didžiausio ir mažiausio atstumų nuo plokštumos, statmenos sukimosi ašiai, skirtumas.

3. Lietuvos Respublikoje leidžiama pradėti eksploatuoti tik naujus tiesiogiai iš gamintojo ar jo įgalioto atstovo įsigytus ir pagal tiesioginę paskirtį bei mokymo tikslais nenaudotus lošimų įrenginius, kurie yra pagaminti ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki juos įsigyjant bendrovei, eksploatuosiančiai šiuos įrenginius.

4. Lošimų įrenginiai turi būti pagaminti atitinkamą licenciją (sertifikatą) turinčio gamintojo. Jų tipai turi būti patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos lošimo įrenginių registrą teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Kiekvienas lošimo įrenginys privalo turėti akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad atitinka Azartinių lošimų įstatymo ir Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) nustatytus reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimu gali būti pripažįstami užsienio valstybėse akredituotų įstaigų išduoti sertifikatai.

6. Lošimų įrenginiai turi būti paženklinėti gamintojo etikete, kurioje nurodomas gamintojas, modelio pavadinimas, gamyklos serijos numeris, pagaminimo data bei kiti valstybės ir/ar įrenginio standartuose nustatyti duomenys.

7. Kiekvienas sertifikuotas lošimo įrenginys ir kortų ar kauliukų stalas turi būti paženklintas specialiu tapatumo ženklu Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka. Ženklas turi būti aiškiai matomoje ir nuo galimo pažeidimo apsaugotoje vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [DI-729](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00006

8. Užrašai ant lošimų įrenginių bei lošimų stalų turi atitikti Valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

9. Visi lošimų įrenginiai bei lošimų stalai turi būti lošimus organizuojančios bendrovės nuosavybė arba įsigyti išperkamosios nuomos (lizingo) būdu.

10. Visų lošimų įrenginių charakteristikos turi atitikti šiuos ir jų gamintojo pateikto dokumento, nustatančio įrenginio technines charakteristikas, reikalavimus.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI LOŠIMŲ AUTOMATAMS

11. Lošimai automatu:

11.1. lošimas A kategorijos automatu – kai lošiama žetonus įmetus į automatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato automatas;

11.2. lošimas B kategorijos automatu – kai lošiama į automatą įmetus metalinius pinigus ir (arba) žetonus ir laimėjimas per automatą išmokamas pinigais arba žetonais.

Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato automatas.

12. Automatas turi parodyti kiekvieno lošimo rezultatą ir negali parodyto rezultato keisti. Visos laimėjimų kombinacijos, atitinkami laimėjimų išmokėjimai, iš laimėjimų sukaupti apyvartiniai lošėjo kreditai ir įmestų žetonų (metalinių pinigų) vertė kreditais turi būti aiškiai parodyti automato ekrane, o po kiekvieno lošimo turi būti galimybė lošėjui atsiimti laimėjimą ir/arba kredito likutį.

12¹. Jei automato žetonų tiekiklyje netelpa pakankamas kiekis arba nėra reikiamo nominalo žetonų (metalinių pinigų), kad lošėjui būtų išmokėtas visas laimėjimas ir/arba kredito likutis, automatas turi būti įdiegta monetų tiekiklio papildymo ir/arba laimėjimo, ir/arba kredito likučio išmokėjimo per automatą specialiu raktu funkcija.

Laimėjimo ir/arba kredito likučio išmokėjimas per automatą specialiu raktu turi būti automato apskaitomas, o automatas užfiksuoti kredito vienetai apmokami kasoje teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Mikroprocesorius, pastovioji, įrašomoji netrinioji bei operatyvioji atmintinė turi būti aiškiai paženklintos, nuosekliai sunumeruotos ir kartu su jungikliais, kuriais gali būti keičiama procentinė laimėjimų fondo dalis, turi būti įrengtos automato viduje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [DIE-663](#), 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21534

14. Programos, darančios įtaką lošimo rezultatui, turi būti saugomos tik pastoviosiose atmintinėse. Visos automato pastoviosios atmintinės turi būti paženklintos taip, kad būtų galima nustatyti programinės įrangos versiją ir informacijos, saugomos įrenginiuose, patikros lygį.

15. Automato programinė įranga negali pati keisti lošimo laimėjimų lentelių ar bet kurių kitų įrenginio funkcijų, susijusių su procentinės laimėjimų fondo dalies apskaičiavimu.

16. Automatas turi būti tokios konstrukcijos, kad jį galima būtų įjungti į tiesioginio ryšio kontrolės sistemą.

17. Automatas turi būtinai atpažinti ir reaguoti į tokias klaidų būsenas:

17.1. užsikirtęs žetonų (metalinių pinigų) priėmimo mechanizmas;

17.2. užsikirtęs žetonų (metalinių pinigų) išdavimo mechanizmas;

17.3. žetonų tiekiklis tuščias arba sugedęs;

17.4. lošimo būgno klaida;

17.5. atidarytos bet kurios automato durelės;

17.6. išsikrovęs akumuliatorius;

17.7. programos klaida;

17.8. operatyviosios atminties klaida.

18. Atsiradus bet kokioms veikimo triktims, automatas privalo stabdyti visus lošimus ir nevykdyti išmokėjimų. Tai turi būti aiškiai parodoma automato ekrane.

19. Į automato vidų turi būti galima patekti tik per tam skirtas dureles, o visi automato įtaisai ir jungtys turi būti tinkamai izoliuoti, kad prie jų nebūtų įmanoma neteisėtai prisijungti, siekiant paveikti elektroninius automato įtaisy ar mechanizmus.

20. Automatas turi būti įrengta signalinė lemputė ir/arba garsinis signalas, kurie turi pranešti, kad:

20.1. automato durelės atvertos;

20.2. tuščias automatinis žetonų tiekiklis;

20.3. lošėjus aptarnaujančio darbuotojo iškvietimo mygtukas aktyvuotas;

20.4. laimėtas kaupiamasis fondas;

20.5. žetonas (metalinis pinigas) buvo patikrintas ir priimtas.

21. A kategorijos automatas turi atkurti ne mažiau kaip dviejų paskutinių lošimų duomenis:

21.1. lošimo tipą;

21.2. laimėjimų lentelę;

21.3. kortų vertes, simbolius ir jų padėtį;

21.4. lošimo pradžios kreditus;

- 21.5. panaudotus kreditus;
- 21.6. viso lošimo pakartojimą;
- 21.7. lošimo metu laimėtus kreditus (jei tokių buvo);
- 21.8. po lošimo prie rodomų kreditų pridėtus kreditus;
- 21.9. bendrą surinktų ar anuliuotų po lošimo kreditų sumą;
- 21.10. elektroninių skaitiklių duomenis;
- 21.11. „kaupiamojo fondo“ sumą ir ar jis buvo laimėtas.

22. Jei automatas yra žetonų pertekliaus surinktuvas, dalyje arba dėžėje, kurioje jis įrengtas, neturi būti jokių elektroninių ar mechaninių komponentų, susijusių su pačiu automatu, išskyrus įtaisą, skirtą žetonų (metalinų pinigų) kiekiui skaičiuoti.

23. Automatas turi būti įrengtas žetonų tiekiklis, į kurio atitinkamą talpą turi tilpti ne mažiau kaip 300 vienetų žetonų arba metalinių pinigų.

24. Automato žetonų tikrintuvas turi būti apsaugotas nuo elektromagnetinio lauko ir kito išorinio poveikio.

25. Žetonų tikrintuvo atmetusių žetonų (metalinų pinigų) latakas turi būti apsaugotas nuo galimų neleistinų mėginimų kokiais nors daiktais patekti į automato vidų ir taip paveikti automato įtaisų ir mechanizmų veikimą.

26. Žetonų (metalinų pinigų) latakai ir kreiptuvai turi būti tokios konstrukcijos, kad žetonai (metaliniai pinigai) nepatektų į kitus automato įtaisus.

27. Po automato veikimo sutrikimo į jį įmesti žetonai (metaliniai pinigai) turi būti gražinami į žetonų lovelį.

28. Automato lošimo algoritmo programa turi užtikrinti šiuos apribojimus:

28.1. Procentinė laimėjimų fondo dalis turi būti:

28.1.1. A kategorijos automato – ne mažesnė kaip 90 ir ne didesnė kaip 100 procentų visos įmokų sumos;

28.1.2. B kategorijos automato – ne mažesnė kaip 80 ir ne didesnė kaip 100 procentų visos įmokų sumos.

28.2. Vieno lošimo A kategorijos automatu trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 1 sekundė.

28.3. Vieno lošimo B kategorijos automatu trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 sekundės.

28.4. *Neteko galios nuo 2014-08-23*

Punkto naikinimas:

Nr. [DI-302](#), 2014-08-13, paskelbta TAR 2014-08-22, i. k. 2014-11176

29. Pastoviųjų automato atmintinių (ROM) turinys turi būti tikrinamas ciklinės perteklinės kontrolės (CRC) būdu.

30. Automatas ROM programas turi tikrinti CRC kontroline suma, kai tik įjungiamas maitinimas. Aptikęs kontrolinės sumos klaidą, automatas turi sustabdyti visas funkcijas, įjungti įspėjamąjį signalą, kaip ir durelių atidarymo atveju, ir ekrane parodyti atitinkamą pranešimą apie klaidą.

31. Visų automato pastoviųjų atmintinių duomenų trynimo langai turi būti patikimai apsaugoti nuo neteisėto poveikio.

32. Automatas turi būti apsaugotas nuo galimybės neleistinai keisti programų veiką ar gražinti pradinę RAM būseną, kai nustatoma nulinė pagrindinių elektroninių skaitiklių padėtis, sustabdomas skaitiklių rodmenų didėjimas ir pan.

33. Automate turi būti įdiegtas atsitiktinių skaičių generatorius, kurio tikslumas turi būti ne mažesnis kaip 95 procentai, tikrinant statistiniu testu.

34. Atsitiktinės atrankos procesas turi būti atsparus išoriniams poveikiams, įskaitant elektromagnetinius, elektrostatinius ir radijo dažnių trikdžius. Kad atsitiktinės atrankos proceso nepaveiktų su juo susijusi įranga, kuria siunčiami duomenys, turi būti naudojami atitinkami informacijos perdavimo protokolai. Tokie informacijos perdavimo protokolai taip pat turi užtikrinti, kad klaidingi duomenys arba signalai kitokiais būdais nepaveiktų automato

veikimo.

35. Automatas turi atitikti Lietuvos Respublikos elektromagnetinio suderinamumo ir elektrosaugos reikalavimus.

36. Automatas turi būti suderinamas su Lietuvos Respublikos elektros tinklo standartais ir būti tokios konstrukcijos, kad jo negalima būtų eksploatuoti be veikiančio maitinimo tinklo ar atsarginio maitinimo šaltinio.

37. Mikroprocesoriaus valdomi automato mechaniniai būgnai, uždarius automato dureles, automatiškai turi būti grąžinami į paskutiniui lošimu gauto rezultato padėtį.

38. Judamosios dalys ir jų korpusai turi būti tokie, kad:

38.1. dalys galėtų nekliudomos judėti;

38.2. nebūtų įmanoma jomis neleistinai manipuliuoti.

39. Mechaninių būgnų padėtys turi būti aiškiai atskirtos mokėjimo linijomis (jei reikia), kad nekiltų abejonių dėl parodytos kombinacijos. Turi būti nustatyti tikslūs būgno sustojimo taškai, kad būgnas negalėtų praslysti ar prašokti.

40. Automate turi būti įrengtos dvi negrąžinamos skaitiklių sistemos – elektromechaninė ir elektroninė. Kiekvienoje sistemoje turi būti įrengti ne mažiau kaip šešių skilčių skaitikliai, kurie lygiagrečiai ir didėjančia tvarka turi fiksuoti duomenis, iš kurių turi būti nustatoma ši informacija:

40.1. už dalyvavimą lošime įmokėti kredito vienetai;

40.2. laimėti kredito vienetai;

40.3. kasoje apmokėti kredito vienetai (jei tokia funkcija įdiegta);

40.4. automatu laimėto kaupiamąjo fondo kredito vienetai (jei tokia funkcija įdiegta).

41. Elektroninėje skaitiklių sistemoje turi būti įdiegtas loštų lošimų skaičių fiksuojantis skaitiklis.

42. Skaitiklių sistemos turi būti sumontuotos taip, kad būtų galima aiškiai perskaityti jų rodmenis.

43. Automato elektroninės skaitiklių sistemos duomenys turi būti saugomi įrašomojoje netriniojoje atmintinėje arba perteklinės atminties ląstelėje, naudojant netriniasias operatyvias atmintines. Turi būti reguliariai programiškai tikrinamas šių atmintinių duomenų vientisumas.

44. Jei automatas atjungiamas nuo maitinimo šaltinio, elektroninės skaitiklių sistemos duomenys turi būti išsaugomi.

45. Elektroninės skaitiklių sistemos duomenų saugojimo įrenginio baterija turi būti tokia, kad visa informacija būtų išsaugota ne mažiau kaip 90 dienų nuo automato atjungimo nuo elektros maitinimo tinklo. Baterija turi būti uždaros grandinės plokštės sekcijoje.

III. REIKALAVIMAI RULETEI

46. Ruletę turi sudaryti ruletės stalas ir ruletės ratas. Ruletė gali būti su horizontaliu ar vertikaliu ratu.

47. Reikalavimai ruletei su horizontaliu ratu:

47.1. Ruletės ratą turi sudaryti surenkamas cilindras, kurio viduje yra pasukamas diskas ant vertikalios ašies.

47.2. Diskas turi būti padalytas į skyrius, atskirtus vienodų matmenų skirtukais. Tarpai tarp gretimų skirtukų turi būti lygūs. Kiekvienas skyrius turi būti pažymėtas atskiru nesikartojančiu skaičiumi. Diskas, skyrių skirtukai bei ruletės rutuliukas turi būti pagaminti iš medžiagos, atsparios magnetinio lauko poveikiui.

47.3. Ruletės stalo horizontalumas, ruletės rato disko plokštumas jam besisukant, pusiausvirumas, ašinio ir radialinio mušimo dydis, ruletės rutuliuko forma, masės centravimas jame bei skirtukų forma turi užtikrinti, kad lošimo rezultatas būtų atsitiktinis, aiškiai matomas ir nedviprasmiškas.

48. Reikalavimai ruletei su vertikaliu ratu (Laimės ratui):

48.1. Ruletės ratą turi sudaryti stovas ir vertikalus diskas, pasukamas ant horizontalios ašies.

48.2. Diskas turi būti padalytas į skyrius, atskirtus vienodų matmenų skirtukais. Tarpai tarp gretimų skirtukų turi būti lygūs. Kiekvienas skyrius turi būti pažymėtas skaičiumi ir/arba simboliu. Ruletės diskas, skyrių skirtukai bei ruletės rutuliukai ir/arba žymekliai turi būti pagaminti iš medžiagos, atsparios magnetinio lauko poveikiui.

48.3. Disko vertikalumas, pusiausvirumas, ašinio ir radialinio mušimo dydis, žymeklio bei skirtukų forma ir įtvirtinimas, rutuliukų forma ir masės centravimas juose turi užtikrinti, kad lošimo rezultatas būtų atsitiktinis, aiškiai matomas ir nedviprasmiškas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Lošimus organizuojančiai bendrovei draudžiama gaminti, taip pat rinkti iš dalių lošimų įrenginius, juos remontuoti, kurti naujas ar keisti esamas lošimo algoritmo programas.

50. Draudžiama eksploatuoti neturinčius sertifikato ir nepaženklintus atitinkamais specialiais ženklais lošimų įrenginius.

51. Draudžiama naudoti lošimų įrenginius kitais ne su azartinių lošimų organizavimu susijusiais tikslais, išskyrus personalo rengimą darbui su lošimo įrenginiais, kai mokymo organizatorius turi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją mokyti.

Pakeitimai:

1.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. [DI-302](#), 2014-08-13, paskelbta TAR 2014-08-22, i. k. 2014-11176

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. DI-31 „Dėl Reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. [DI-729](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00006

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. DI-31 „Dėl Reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. [DI-663](#), 2021-10-13, paskelbta TAR 2021-10-14, i. k. 2021-21534

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. DI-31 „Dėl Reikalavimų lošimų įrenginiams bei lošimų stalams patvirtinimo“ pakeitimo