

Suvestinė redakcija nuo 2008-09-01 iki 2008-09-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [94-4061](#), i. k. 1022020ISAK00000326

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ, GAMINTOJŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS ĮMONIŲ OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) TVARKOS IR SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

2002 m. rugsėjo 17 d. Nr. 326
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#)) 6 straipsnio 9 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. [66-1984](#)):

1. Tvirtinu Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir sąlygas (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. 178 „Dėl Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų laikinosios tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. [43-1384](#));

2.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 315 „Dėl ūkio ministro 1999 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų laikinosios tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. [80-2371](#));

2.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 175 „Dėl ūkio ministro 1999 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 178 dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. [43-1529](#)).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

ŪKIO MINISTRAS

PETRAS ČESNA

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2002 m. rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. 326
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2004 m. spalio 26 d.
įsakymo Nr. 4-388 redakcija)

ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ, GAMINTOJŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS ĮMONIŲ OBJEKTŲ (TINKLŲ, ĮRENGINIŲ, SISTEMŲ) TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (elektros tinklų, elektros įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato:

1.1. elektros energijos naujųjų vartotojų, jungiančių savo energetikos objektus (elektros tinklus, elektros įrenginius, sistemas) (toliau – elektros įrenginiai) prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) (toliau – elektros tinklai), prijungimo tvarką ir sąlygas;

1.2. elektros energijos vartotojų, pageidaujančių prijungti jų elektros įrenginius prie veikiančių elektros tinklų vienkartiniam ar trumpalaikiam elektros energijos vartojimui, prijungimo tvarką ir sąlygas;

1.3. elektros energijos vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie veikiančių energetikos įmonių elektros tinklų, išduotų techninių sąlygų apraše bei sutartyje su operatoriumi ar tiekėju nustatytų sąlygų pakeitimo tvarką ir sąlygas;

1.4. elektros energijos gamintojų (toliau – gamintojas) elektros įrenginių prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių elektros tinklų tvarką ir sąlygas;

1.5. perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – operatorius) teises ir pareigas, teikiant šiose Taisyklėse nustatytas paslaugas;

1.6. mokėjimo už operatorių teikiamas paslaugas bei paslaugos kainos nustatymo tvarką ir sąlygas;

1.7. energetikos objektų (elektros tinklų ir įrenginių), priklausančių operatoriams, perkėlimo ar rekonstrukcijos vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų pageidavimu tvarką ir sąlygas.

2. Svarbiausias šių Taisyklių tikslas yra reglamentuoti operatorių, vartotojų ir gamintojų teises ir pareigas bei jų tarpusavio santykius teikiant šiose Taisyklėse nustatytas paslaugas, užtikrinti laiku vykdomą prijungimo paslaugų teikimą ir atsiskaitymą už operatoriaus paslaugas.

3. Šios Taisyklės yra privalomos gamintojams, operatoriams, visuomeniniams tiekėjams, vartotojams ir kitiems asmenims neatsižvelgiant į jų pavaldumą ir valdomo turto nuosavybės formą.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atvadas – elektros tinklų dalis nuo laidų arba oro kabelio gnybtų oro elektros linijos atramoje ar kabelių gnybtų kabelių spintoje arba nuo kabelio atsišakojimo movos iki įvadinės apskaitos spintos (skydelio) ar įvadinės apskaitos skirstomosios spintos (skydo).

Gamintojas – juridinis ar fizinis asmuo, jungiantis elektros energiją generuojančius įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamas gamintojas, pageidaujantis padidinti generuojančių įrenginių galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta elektros energija arba elektros energija aprūpinti jo, kaip vartotojo, elektros energijos imtuvai.

Gamintojais nelaikomi tie juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).

Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali naudoti iš operatoriaus tinklų bet kuriuo metu. Ji nurodoma operatoriaus vartotojui išduodamame techninių sąlygų apraše, o jas įvykdžius elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje.

Leistinoji generuoti galia – didžiausia galia, kuri gamintojo generavimo šaltinių tiekiamą į operatoriaus elektros tinklus ir kuri nurodoma operatoriaus gamintojui išduodamame techninių sąlygų apraše, techninių sąlygų įvykdymo pažymoje ir (ar) sutartyje.

Neelektrifikuota sodyba ar kaimas – Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti sodyba ar sodybų grupė (kaimas), kuri (kurios) teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruota (-os) Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamoji (-osios), kuri (-ios) buvo pastatyta (-os) ne vėliau kaip 1990 m. kovo 11 d. ir kuri (-ios) nėra ir nebuvo prijungta (-os) prie elektros skirstomųjų tinklų ir sodybai ar jų grupei (kaimui) nėra ir nebuvo tiekiamas elektros energija.

Techninių sąlygų aprašas – techninės sąlygos, nustatančios privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, prijungiant vartotojo ar gamintojo elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų ar teikiant kitas šiose Taisyklėse nustatytas paslaugas.

Naujasis vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, jungiantis savo elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, arba esamas vartotojas, pageidaujantis padidinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keisti aprūpinimo elektros energija patikimumą ar įrengtąjį vienfazį atvadą trifaziu.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose (toliau – teisės aktai).

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

II. NAUJŲJŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO TVARKA IR SĄLYGOS

5. Naujasis vartotojas (toliau šiame skyriuje – vartotojas), pageidaujantis prijungti atitinkamos galios elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų:

5.1. kai statinio statybai reikalingas leidimas ar projektas, teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikia prašymą gauti projektavimo sąlygų sąvadą, o pastarasis pateikia operatoriui techninių sąlygų aprašo paraišką. Šiuo atveju operatorius parengia vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų techninių sąlygų aprašą ir vartotojo elektros įrenginiai prijungiami vadovaujantis į patvirtintą statinio projektavimo sąlygų sąvadą įrašytomis sąlygomis;

5.2. kai statinio statybai leidimas ir projektas nereikalingi, pateikia operatoriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra norimi prijungti elektros įrenginiai, operatoriaus nustatytos formos techninių sąlygų aprašo paraišką.

6. Vartotojas šių Taisyklių 5.1 punkte nustatytais atvejais pagal operatoriaus parengtą techninių sąlygų aprašą teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir pateikia operatoriui suderinti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektą ir sąmatą. Vartotojo pateikiamas derinti projektas turi atitikti Statybos techninio reglamento 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turi būti perduodamas šalims pasirašius priėmimo-perdavimo dokumentą, nurodžius perduodamų bylų kiekį bei perdavimo datą:

6.1. vartotojo pateikto projekto ar sąmatos derinimo laikas negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo projekto ar sąmatos pateikimo operatoriui, išskyrus 6.2 punkte nurodytus atvejus;

6.2. vartotojo pateikto projekto ar sąmatos derinimo laikas negali būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo projekto ar sąmatos pateikimo operatoriui, kai pagal operatoriaus parengtą techninių sąlygų aprašą vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie tinklų reikia įrengti ir (ar) rekonstruoti 330 kV, 110 kV, 35 kV oro ar kabelines linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6), 110/10(6) kV 35/10 kV transformatorių pastotes ir 10 kV skirstomuosius punktus;

6.3. vartotojo pakartotinai pateiktų, pagal operatoriaus pateiktas pastabas pakoreguotų projekto ar sąmatos derinimo laikas negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

7. Šių Taisyklių 6 punkte nustatyto projekto rengimą gali organizuoti operatorius. Tuo atveju vartotojas pateikia operatoriui teisės aktų nustatytus privalomuosius projektavimo dokumentus, sudaro su operatoriumi projekto parengimo sutartį ir šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis sumoka projekto parengimo kainą, įskaitant su jo parengimu susijusias sąnaudas.

8. Kartu su projektu vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir darbo, medžiagų bei mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais sudaroma projekto sąmata.

9. Kai būtina rekonstruoti ar išplėsti esamus operatoriaus elektros tinklus ir (ar) pagerinti įrenginių techninius parametrus ir tai nėra tiesiogiai nustatyta šių Taisyklių 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.7 punktuose numatytų atvejų, parengiamas atskiras operatoriaus elektros tinklų rekonstravimo projektas ir šio projekto sąmata. Šio projekto parengimo ir vykdymo išlaidas apmoka operatorius.

10. Operatorius parengia ir pateikia vartotojui elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutartį ne vėliau kaip:

10.1. per 7 darbo dienas nuo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paraiškos gavimo dienos šių Taisyklių 5.2 punkte numatytais atvejais;

10.2. per 20 darbo dienų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų teisės aktų nustatyta tvarka suderinto projekto ir sąmatos, suderintų su operatoriumi, pateikimo operatoriui dienos šių Taisyklių 5.1 punkte numatytais atvejais.

11. Vartotojui pageidaujant, operatorius kartu su elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutartimi vartotojui pateikia ir prijungimo prie elektros tinklų paslaugos kainos pagrindimą.

12. Operatoriaus ir vartotojo pasirašomoje vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutartyje nustatoma:

12.1. vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų terminas. Šis terminas, jei šalys nesusitaria kitaip, negali būti ilgesnis kaip:

12.1.1. 15 darbo dienų nuo prijungimo paslaugos kainos sumokėjimo dienos, kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti tik atvadą su apskaitos spinta ar skydu ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas;

12.1.2. 70 darbo dienų nuo rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, kai prijungimo darbams atlikti operatorius organizuoja viešąjį darbų pirkimą, išskyrus 12.1.3 punkte nurodytus atvejus bei tuos atvejus, kai ilgesnį darbų vykdymo terminą lemia darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo projekto specifi­ka ir mastas bei kitos nuo operatoriaus nepriklausančios objektyvios priežastys;

12.1.3. 12 mėn. nuo rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, kai prijungimo darbams atlikti operatorius organizuoja viešąjį darbų pirkimą ir kai prijungtų elektros įrenginių, skirstymo ir (ar) perdavimo tinklo techniniams parametr­ams užtikrinti ir (ar) pagerinti reikia įrengti ir (ar) rekonstruoti 330 kV, 110 kV, 35 kV oro ar kabelines linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6), 110/10(6) kV, 35/10 kV transformatorių pastotes ir 10 kV skirstomuosius punktus, išskyrus atvejus, kai ilgesnį darbų vykdymo terminą lemia darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo projekto specifi­ka ir mastas bei kitos nuo operatoriaus nepriklausančios objektyvios priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

12.2. prijungimo paslaugos kaina (arba preliminar­i prijungimo paslaugos kaina, Taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuota pagal projekto sąmatą) bei vartotojo įsipareigojimai dėl mokėjimo sąlygų ir termino.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

12.3. terminas, per kurį operatorius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pradeda vartotojo elektros įrenginių prijungimo darbų viešojo pirkimo procedūras. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 15 darbo dienų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarties pasirašymo Taisyklių 12.1.2 punkte nustatytais atvejais arba 30 darbo dienų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarties pasirašymo Taisyklių 12.1.3 punkte nustatytais atvejais, jei šalys nesusitaria kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

12.4. sąlygos ir procedūros, kaip sprendžiami derinimo su vartotoju klausimai tais atvejais, kai vartotojo elektros įrenginių prijungimo darbų viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas darbus atlieka didesne kaina, negu buvo siūlęs viešojo pirkimo metu, arba iškyla būtinybė atlikti papildomus darbus.

Papildyta punktu:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

12.5. operatoriaus atsakomybė už sutartyje nustatytą prijungimo terminų ir kitų sąlygų nesilaikymą.

Papildyta punktu:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

12.6. vartotojo atsakomybė už sutartyje nustatytą mokėjimo terminų ir kitų sąlygų nesilaikymą.

Papildyta punktu:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

13. Vartotojų elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų sutartyje nustatytais terminais, šiam prijungimui reikalingą operatoriaus elektros tinklų plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo bei su tuo susijusius statybos darbus organizuoja ir koordinuoja operatorius. Vartotojo įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikalingą vartotojo elektros įrenginių įrengimą ir plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo bei su tuo susijusius darbus organizuoja ir koordinuoja vartotojas.

14. Elektros tinklų nuosavybės riba tarp operatoriaus ir vartotojo elektros įrenginių nurodoma techninių sąlygų apraše ir (ar) elektros tinklo nuosavybės ribų akte.

15. Komerčinė elektros energijos apskaita esant techninėms galimybėms įrengiama elektros tinklų nuosavybės tarp operatoriaus ir vartotojo riboje.

16. Operatoriai vartotojų, kurių nekilnojamasis turtas bus (yra) registruotas esamuose ir statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, sodų ir garažų bendrijose, taip pat teritorijose, kuriose nepriklausomai nuo žemės paskirties pobūdžio suformuoti ne mažiau kaip 3 besiribojantys naujųjų vartotojų žemės sklypai, elektros įrenginius gali prijungti prie elektros tinklų pagal vienas technines sąlygas, jeigu toks prijungimas yra techniškai ir ekonomiškai pagrįstas. Tokiu atveju elektros įrenginius prie operatorių elektros tinklų kartu jungiantys vartotojai bus laikomi vienu naujuoju vartotoju, kurio elektros įrenginiai jungiami prie operatoriaus elektros tinklų šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Elektros įrenginius kartu prie operatoriaus elektros tinklų jungiančių vartotojų tarpusavio santykius bei jų atstovavimo tvarką ir sąlygas gali nustatyti jungtinės veiklos ar kita pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą vartotojų sudaryta sutartis.

17. Taisyklių 16 punkte nustatytu atveju elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartys sudaromos su kiekvienu vartotoju individualiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

18. Prijungiant vartotojų elektros įrenginius, kai numatytas žemės sklypų formavimas, jų vietos, ploto ar ribų keitimas, teritorijos detalų planą rengia savivaldybės administracijos direktorius arba sklypų grupės savininkai, valdytojai ir (ar) naudotojai, kai jiems teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybė perduoda detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas.

19. Kai vartotojų elektros įrenginiams prijungti reikia atlikti žemės sklypo (sklypų) vertikalų lyginimą, jį atlieka savivaldybė arba sklypų savininkai, valdytojai ir (ar) naudotojai.

III. LAIKINAS NAUJŲJŲ VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

20. Naujųjų vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius vienkartiniais renginiams, statybos laikotarpiui ar kitiems trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip 5 darbo dienos) tikslams, taip pat pageidaujančių prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius, elektros įrenginiai prijungiami pagal operatoriaus išduotą techninių sąlygų aprašą, vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

20¹. Naujųjų vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius statybos laikotarpiui, ilgesniam nei 5 darbo dienos, elektros įrenginiai prijungiami pagal operatoriaus išduotą techninių sąlygų aprašą tik pateikus operatoriui objekto statybos leidimą ir sudarius elektros įrenginių prijungimo paslaugos sutartį.

Papildyta punktu:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

21. Prijungiant 20 ir 20¹ punktuose nurodytų naujųjų vartotojų elektros įrenginius prie elektros tinklų, leistinoji naudoti galia nustatoma vartotojo ir operatoriaus susitarimu ir sudaroma terminuota elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

IV. LEISTINOSIOS GALIOS, APRŪPINIMO ELEKTROS ENERGIJA PATIKIMUMO KATEGORIJOS KEITIMAS, VIENFAZIO ATVADO KEITIMAS TRIFAZIU, ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS VARTOTOJO PAGEIDAVIMU

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

22. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti vienfazį atvadą trifaziu ir (ar) nustatytą leistinąją naudoti galią ir (ar) aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, pateikia operatoriui jo nustatytos formos paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

23. Vartotojui pateikus paraišką sumažinti leistinąją naudoti galią:

23.1. operatoriaus ir (ar) operatoriui nepriklausančiuose elektros įrenginiuose, operatorius per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos pateikia vartotojui pasirašyti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

23.2. kai leistinajai naudoti galiai sumažinti reikalingi pakeitimai operatoriui nepriklausančiuose elektros įrenginiuose, operatorius išduoda vartotojui techninių sąlygų aprašą ir

per 5 darbo dienas nuo techninių sąlygų įvykdymo ir įvykdymą patvirtinančių dokumentų pateikimo operatoriui dienos pateikia vartotojui pasirašyti elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir (ar) elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties pakeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-272](#), 2006-07-12, *Žin.*, 2006, Nr. 80-3165 (2006-07-22), i. k. 1062020ISAK0004-272

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

24. Leistinosios naudoti galios sumažinimas įsigalioja po elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties pakeitimų pasirašymo einančio kalendorinio mėnesio pirmos dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

25. Vartotojui pateikus paraišką padidinti leistinąją naudoti galią, aprūpinimo elektros energija patikimumą ar vienfazį atvadą keisti trifaziu darbai vykdomi pagal operatoriaus išduotą techninių sąlygų aprašą, šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

26. Vartotojui, gamintojui ar kitiems asmenims pageidaujant perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, šių energetikos objektų perkėlimas ar rekonstrukcija vykdomi pagal operatoriaus išduotą techninių sąlygų aprašą, šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

V. GAMINTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO TVARKA IR SĄLYGOS

27. Gamintojų elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami gamintojui gavus leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą, įvykdžius operatoriaus išduotame techninių sąlygų apraše nurodytas sąlygas ir reikalavimus.

28. Gamintojas, pageidaujantis prijungti savo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, gali pateikti operatoriui prašymą gauti išankstinių techninių sąlygų aprašą, kuriame nurodomi preliminarūs gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų reikalavimai. Išankstinių techninių sąlygų aprašas galioja 6 mėn. ir yra skirtas būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria jokių teisių ir pareigų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

29. Gamintojas, apsisprendęs dėl investicijos tikslingumo, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pateikia prašymą gauti leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą.

30. Gamintojas, gavęs šių Taisyklių 29 punkte nurodytą leidimą, teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikia prašymą gauti projektavimo sąlygų sąvadą. Gamintojo elektros įrenginių prijungimas atliekamas šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Pateikus Valstybinės energetikos inspekcijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą (paleidimo derinimo darbams), operatorius per 5 darbo dienas laikinai prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinklų derinimo, bandymo laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

31. Operatorius gali dviejų ar daugiau gamintojų elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų pagal vienas technines sąlygas, jeigu toks prijungimas yra pagrįstas techniškai, ekonomiškai

ir racionalios tinklų plėtros požiūriu. Tokiu atveju elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų pagal vienas technines sąlygas jungiantys gamintojai prijungimo laikotarpiu bus laikomi vienu gamintoju, kuris jungiamas prie operatoriaus elektros tinklų šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Elektros įrenginius kartu prie operatoriaus elektros tinklų jungiančių gamintojų tarpusavio santykius bei atstovavimo jiems tvarką ir sąlygas gali nustatyti jungtinės veiklos ar kita pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą gamintojų sudaryta sutartis.

VI. PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS IR APMOKĖJIMO TVARKA

32. Šiose Taisyklėse nustatytų operatorių teikiamų paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į operatorių patiriamas sąnaudas, susijusias su šių paslaugų teikimu. Operatoriai kasmet iki lapkričio 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) praėjusių 12 mėnesių duomenis apie vartotojų įrenginių prijungimą, reikalingus siūlymams dėl prijungimo prie tinklų įkainių ir jų taikymo tvarkos parengti. Ūkio ministerija, atsižvelgdama į operatorių pateiktus duomenis, esant reikalui teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai siūlymus dėl elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių nustatymo ir (ar) jų pakeitimo. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato tokio dydžio įkainius, kad padengtų 40 procentų operatorių sąnaudų, reikalingų teikiant šiose Taisyklėse nustatytas paslaugas, išskyrus paslaugas, už kurias mokama šių Taisyklių 34, 35, 36 ir 39 punktuose nustatyta tvarka. Likusi sąnaudų dalis yra operatorių tinklų plėtros išlaidos.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyti elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainiai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir galioja iki jų pakeitimo.

33. Pagal šias Taisykles operatorių teikiamų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainius, išskyrus atvejus, nurodytus šių Taisyklių 34, 34¹, 35, 36 ir 39 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-272](#), 2006-07-12, *Žin.*, 2006, Nr. 80-3165 (2006-07-22), i. k. 1062020ISAK0004-272

34. Naujiesiems vartotojams operatorių paslaugų kaina, išskyrus atvejus, nustatytus šių Taisyklių 34¹, 34² ir 34³ punktuose, yra lygi 40 procentų vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos, kai:

34.1. vartotojas pageidauja didinti aprūpinimo elektros energija patikimumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

34.2. pagal patvirtintus vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainius apskaičiuota operatoriaus teikiamos paslaugos kaina yra daugiau kaip 2,5 karto mažesnė nei šios paslaugos projekcinė sąmata;

34.3. vartotojas pageidauja keisti vienfazį atvadą trifaziu nekeisdamas leistinosios naudoti galios;

34.4. vartotojas dėl jam priklausančio dalies nekilnojamojo turto perdavimu kitam asmeniui (naujamam vartotojui) atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies ir naujojo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia lygi atsisakytajai, jungiami tuo pačiu elektriniu adresu kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai;

34.5. naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didesnė kaip 1000 kW;

34.6. vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie 35 kV įtampos tinklų ir nuosavybės riba yra 35 kV įtampos pusėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-272](#), 2006-07-12, *Žin.*, 2006, Nr. 80-3165 (2006-07-22), i. k. 1062020ISAK0004-272

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

34¹. Naujesiems vartotojams, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų naudojami šių Taisyklių 46¹ punkte nustatyta tvarka pastatyti ar rekonstruoti energetikos objektai, operatorių teikiamų paslaugų kaina yra lygi šių dydžių sumai:

34¹.1. 40 procentų šių Taisyklių 46¹.1.1 ir (ar) 46¹.3 punktuose nustatytų energetikos objektų 1 kW statybos ar rekonstrukcijos kainos, apskaičiuotos šių Taisyklių 46¹.2 punkte nustatyta tvarka, ir naujam vartotojui suteikiamos leistinosios naudoti galios, įvertinus naujam vartotojui suteikiamą aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, sandaugos;

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

34¹.2. 40 procentų šių Taisyklių 46¹.1.2 punkte nustatyto naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie tinklų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos projekto sąmatinės vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

Papildyta punktu:

Nr. [4-272](#), 2006-07-12, *Žin.*, 2006, Nr. 80-3165 (2006-07-22), i. k. 1062020ISAK0004-272

34². Jei Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 4-450 (*Žin.*, 2003, Nr. [114-5189](#)), nustatyta tvarka sodininkų bendrijoms priklausančys bendrai naudojami energetikos objektai negali būti išperkami, o šie tinklai, perdavus juos operatoriui eksploatuoti, pagal operatorių parengtą projektą rekonstruojami naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir po šios rekonstrukcijos sodininkų bendrijose esančių sklypų savininkų elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus elektros tinklų, šiems naujesiems vartotojams operatoriaus paslaugų kaina yra lygi 20 procentų tinklų rekonstrukcijos darbų kainos

Papildyta punktu:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

34³. Naujesiems vartotojams operatorių paslauga yra nemokama, kai jų įrenginiai prijungiami pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Elektrifikuotinių kaimų ir sodybų sąrašus sudaro ir, suderinus su tinklų operatoriumi, tvirtina savivaldybių tarybos. Paraišką gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pateikia bei finansavimo sutartį su paramos davėju sudaro operatorius.

Papildyta punktu:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

35. Šių Taisyklių 20, 26 ir 47 punktuose nurodytais atvejais vartotojams teikiamų paslaugų kaina lygi laimėjusio viešąjį pirkimą rangovo atliktų darbų kainai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

36. Gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų paslaugos kaina yra lygi laimėjusio viešąjį pirkimą rangovo atliktų darbų kainai. Gamintojai, kurie elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančius ir atliekinius išteklius, už įrenginių prijungimo paslaugą moka vadovaudamiesi Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (*Žin.*, 2001, Nr. [104-3713](#); 2004, Nr. [9-228](#)), nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

37. Kai pagal šias Taisykles operatorių teikiamų paslaugų kaina skaičiuojama pagal projekto sąmatinę vertę, į sąmatą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir sąnaudos, reikalingos projektui įgyvendinti.

38. Už šiose Taisyklėse nustatytas operatorių teikiamas paslaugas vartotojas ar gamintojas, jei šalys nesusitarė kitaip, sumoka operatoriui:

38.1. kai paslaugų kaina apskaičiuojama pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainius – iki paslaugų teikimo pradžios;

38.2. kai paslaugų kaina apskaičiuojama pagal laimėjusio viešąjį pirkimą rangovo atliktų darbų kainą ir preliminarį kainą, paskaičiuota pagal projekto sąmatinę vertę, neviršija 200 tūkst. litų, iki paslaugų teikimo pradžios vartotojas sumoka preliminarį kainą, o skirtumą tarp kainos ir preliminarios kainos vartotojas sumoka operatoriui arba operatorius grąžina vartotojui per 5 darbo dienas rangovui pabaigus rangos sutartyje nustatytus darbus. Apie rangos sutartyje nustatytų darbų pabaigą operatorius informuoja vartotoją ir pateikia jam apmokėjimui reikalingus dokumentus prijungimo prie elektros tinklų sutartyje nustatyta tvarka;

38.3. kai paslaugų kaina apskaičiuojama pagal laimėjusio viešąjį pirkimą rangovo atliktų darbų kainą ir preliminarį kainą, paskaičiuota pagal projekto sąmatinę vertę, yra didesnė kaip 200 tūkst. litų, vartotojas 30 proc. preliminarios kainos sumoka per 5 darbo dienas nuo vartotojo ar gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarties pasirašymo, 30 proc. preliminarios kainos sumoka per 5 darbo dienas nuo rangos darbų sutarties tarp operatoriaus ir rangovo pasirašymo, likusioji kainos dalis yra sumokama per 5 darbo dienas rangovui pabaigus rangos sutartyje nustatytus darbus. Apie rangos sutarties pasirašymą ir joje nustatytų darbų pabaigą operatorius informuoja vartotoją ir pateikia jam apmokėjimui reikalingus dokumentus prijungimo prie elektros tinklų sutartyje nustatyta tvarka.“

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, Žin., 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

39. Vartotojui mažinant elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, ši paslauga teikiama nemokamai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Vartotojas ar gamintojas neįgyja nuosavybės teisių į operatorių nutiestus ar pertvarkytus elektros tinklus ir įrenginius, sumontuotus vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiams prijungti prie operatoriaus elektros tinklų.

41. Kai vartotojas nutraukia elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) persiuntimo sutartį dėl jam priklausančio turto, kuriame yra prijungti prie operatoriaus tinklų elektros įrenginiai, perleidimo, operatorius su šio turto įgijėju (naujuoju vartotoju) be papildomo užmokesčio tomis pačiomis sąlygomis sudaro elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir pasirašo atitinkamą naują elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) skirstymo sutartį, jeigu nuo sutarties (-čių) su buvusiuoju vartotoju nutraukimo dienos praėjo ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir naujasis vartotojas nepageidauja didinti leistinosios naudoti galios, keisti aprūpinimo elektros energija patikimumo, įrengto vienfazio atvado keisti trifaziu ir sutarties (-čių) su buvusiuoju vartotoju nutraukimo momentu atvadas bei elektros energijos apskaitos įrenginiai buvo įrengti pagal juos rengiant galiojusią teisės aktų reikalavimus. Kitais atvejais vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, Žin., 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

42. Vartotojas ar gamintojas savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros montavimo darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos bei parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus. Vartotojas ar gamintojas

pateikia operatoriui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos aktą-pažymą apie vartotojo ar gamintojo nuosavybėje esančių elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą.

43. Subabonentui pageidaujant tapti operatoriaus abonentu, jo elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus elektros tinklų atliekamas ir paslaugos kaina apskaičiuojama šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Abonentas negali atjungti subabonentų, kurie prijungti prie jam priklausančių tinklų ir vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol jie neprijungti prie operatoriaus elektros tinklų.

44. Operatorius, teisės aktų nustatyta tvarka išpirkęs sodų bendrijai priklausančius elektros tinklus, su vartotojais, kurių elektros įrenginiai buvo prijungti prie šios bendrijos tinklų, sudaro elektros tinklų nuosavybės ribų aktus ir pasirašo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis. Išperkant sodų bendrijai priklausančius elektros tinklus, sodų bendrija jai suteiktą leistinąją naudoti galią paskirsto asmenims, kurių elektros įrenginiai prijungti prie bendrijos elektros tinklų, ir sudaro leistinosios naudoti galios paskirstymo aktą, kuris pateikiamas operatoriui.

Jei vartotojas nepageidauja keisti vienfazio atvado trifaziu, didinti aprūpinimo elektros energija patikimumą ir jo pageidaujama leistinoji naudoti galia ne didesnė, negu nurodyta leistinosios naudoti galios paskirstymo akte, vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslauga suteikiama nemokamai. Priešingu atveju vartotojo leistinosios naudoti galios ir (ar) tiekimo patikimumo padidinimas ir (ar) vienfazio atvado keitimas trifaziu atliekamas bei paslaugų kaina nustatoma šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

45. Bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai ir nuomininkai nelaikomi naujaisiais vartotojais, kai tokio tipo namų vidaus tinklai rekonstruoti atskiriant butų ir bendroms namo reikmėms skirtus elektros tinklus, neviršijant iki rekonstrukcijos leistinos naudoti galios ribų bei nekeičiant aprūpinimo elektros energija patikimumo.

Energetikos įmonės gali dalyvauti vykdant tokių tinklų rekonstravimo projektus. Šiems projektams įgyvendinti gali būti pritraukiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, *Žin.*, 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

46. Kai prijungtų elektros įrenginių, skirstymo ir (ar) perdavimo tinklo techniniams parametrams užtikrinti ir (ar) pagerinti reikalinga įrengti ir (ar) rekonstruoti 330 kV, 110 kV, 35 kV oro ar kabelines linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6), 110/10(6) kV, 35/10 kV transformatorių pastotes ir tai nėra tiesiogiai nustatyta šių Taisyklių 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.7 punktuose numatytais atvejais, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai plečia jų prižiūrimus įrenginius savo lėšomis. Šių Taisyklių 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.7 punktuose numatytais atvejais elektros įrenginių įrengimas ar rekonstrukcija vykdomi šiose Taisyklėse nustatyta naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis, vartotojui, gamintojui ar kitiems asmenims sumokėjus paslaugos kainą tiek skirstymo tinklo operatoriui (-iams), tiek perdavimo tinklų operatoriui pagal operatorių ir vartotojo ar gamintojo sudarytą sutartį.

46¹. Kai naujojo vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie operatorių elektros tinklų pagal operatoriaus išduotą(-us) prijungimo prie tinklų techninių sąlygų aprašą(-us) reikia statyti (įrengti) naujas ar rekonstruoti esamas transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir/ar transformatorines, kurių planuojama įrengti energetinė galia yra didesnė kaip 1000 kW, ir šie energetikos objektai, įvertinus būsimųjų naujųjų vartotojų elektros energijos poreikius, operatoriaus nuožiūra projektuojami ir įrengiami didesnės energetinės galios, nei jos reikia naujojo vartotojo elektros energijos poreikiams tenkinti, naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimas naudojant šiuos energetikos objektus atliekamas šiame punkte nustatyta tvarka:

46¹.1. pagal operatoriaus išduotą(-us) prijungimo prie tinklų techninių sąlygų aprašą(-us) Taisyklėse nustatyta tvarka turi būti parengti atskiri projektai ir jų sąmatos (rengiant bendrą projektą

– išskirtos atskiros projekto dalys ir sudarytos atskiros šių projekto dalių sąmatos):

46¹.1.1. statomų ar rekonstruojamų transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir/ar transformatorinių, kurių planuojama įrengti energetinė galia yra didesnė kaip 1000 kW ir šiuos energetikos objektus operatorius planuoja panaudoti ir kitų naujųjų vartotojų elektros įrenginiams prijungti, statyti ar rekonstruoti. Į šių energetikos objektų statybos ar rekonstrukcijos projektus ir jų sąmatas (atskiras bendro projekto dalis ir šių projekto dalių sąmatas) turi būti įtraukta visų statomo ar rekonstruojamo energetikos objekto tinkamam veikimui reikiamų įrenginių, statinių ir priklausinių statyba (įrengimas) bei oro ar kabelinių linijų, tiesiamų į šiuos energetikos objektus, statyba ar rekonstrukcija;

46¹.1.2. atitinkamo naujojo vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikalingų elektros tinklų, įrenginių statybai (įrengimui) ar rekonstrukcijai bei kitiems darbams atlikti. Į šį naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektą ir jo sąmatą (atskirą bendro projekto dalį ir šio projekto dalies sąmatą) negali būti įtraukiama šių Taisyklių 46¹.1.1 punkte nurodytų energetikos objektų statyba ar rekonstrukcija.

46¹.2. parengus ir suderinus Taisyklių 46¹.1.1 punkte nurodytą(-us) projektą(-us) bei projekto(-ų) sąmatą(-as) (atskirą bendro projekto dalį ir šio projekto dalies sąmatą) operatorius turi apskaičiuoti statomų ar rekonstruojamų transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir/ar transformatorinių 1 kW statybos ar rekonstrukcijos kainą(-as), kuri(-ios) lygi(-ios) atitinkamo energetikos objekto (su reikiamais įrenginiais, priklausiniais ir į energetikos objektą nutiestomis oro ar kabelinių linijomis) statybos ar rekonstrukcijos projekto (atskiros bendro projekto dalies) sąmatinės vertės ir šio energetikos objekto energetinės galios santykiui;

46¹.3. šių Taisyklių 46¹.1 ir 46¹.2 punktuose nustatyta prijungimo tvarka operatoriaus nuožiūra, įvertinus būsimųjų naujųjų vartotojų elektros energijos poreikius ir planuojamą elektros tinklų plėtrą, gali būti taikoma ir tais atvejais, kai statomi ar rekonstruojami energetikos objektai, kurių įrengiama energetinė galia yra mažesnė nei 1000 kW;

46¹.4. naujesiems vartotojams, kurių elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų jungiami panaudojant Taisyklių 46¹.1.1 ir 46¹.3 punktuose nurodytus objektus, elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos kaina apskaičiuojama Taisyklių 34¹ punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. [4-272](#), 2006-07-12, *Žin.*, 2006, Nr. 80-3165 (2006-07-22), i. k. 1062020ISAK0004-272

47. Prie perdavimo tinklų vartotojų įrenginiai jungiami Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (*Žin.*, 2000, Nr. [66-1984](#); 2004, Nr. [107-3964](#)) numatytais atvejais.

48. Prijungiant vartotojo elektros įrenginius prie operatorių elektros tinklų vienfaziu atvadu mažiausia leistinoji naudoti galia turi būti ne mažesnė kaip 3 kW, trifaziu atvadu – 5 kW, jei šalys nesusitaria kitaip.

49. Nesant dokumentų, kuriuose nustatyta leistinoji naudoti galia, ji prilyginama 3 kW, kai vartotojo elektros įrenginiai prijungti vienfaziu atvadu, 5 kW – trifaziu atvadu.

50. Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotų techninių sąlygų aprašą, jei vartotojui ar gamintojui neišduotas leidimas statybai.

51. Sudarant ir vykdant elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis vadovaujamosi teisingumo, sąžiningumo, šalių bendradarbiavimo, vartotojų ir gamintojų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principais. Vartotojų ir gamintojų skundus ikiteismine tvarka nagrinėja:

51.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos – dėl operatoriaus parengtų techninių sąlygų aprašo pagrįstumo;

51.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl operatoriaus veiklos ar neveikimo sprendžiant vartotojų ir gamintojų energetikos objektų prijungimo prie operatoriaus tinklų klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [4-272](#), 2006-07-12, *Žin.*, 2006, Nr. 80-3165 (2006-07-22), i. k. 1062020ISAK0004-272

52. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [4-388](#), 2004-10-26, Žin., 2004, Nr. 159-5826 (2004-11-02), i. k. 1042020ISAK0004-388

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-388](#), 2004-10-26, Žin., 2004, Nr. 159-5826 (2004-11-02), i. k. 1042020ISAK0004-388

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 326 "Dėl Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-272](#), 2006-07-12, Žin., 2006, Nr. 80-3165 (2006-07-22), i. k. 1062020ISAK0004-272

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 326 "Dėl Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-253](#), 2008-06-18, Žin., 2008, Nr. 73-2838 (2008-06-27), i. k. 1082020ISAK0004-253

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 326 "Dėl Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų patvirtinimo" pakeitimo